



## TorchLED Taschenlampe "Armee"

Batterie- oder Akkubetrieb



### Technische Daten Leuchte

Stromversorgung: 4 Stk. AA 1.5V Batterien oder  
4 Stk. AA 1.2V Akkuzellen  
Lichtstrom: 185lm (2 LED weiss Volllicht)  
Schutzart: IP54  
Bestückung: 2× weiss/2× rot/2× grün  
Gehäuse: – PA6-Gehäuse, mit Elastomer  
umspritzten Griffpartien (rutschfest)  
– freistehend  
– Gurthalterung/Haltebügel aus POM  
– schlagfest  
Temperaturbereich: –20°C bis +45°C  
Abmessungen (B×H×T): 68×115.5×35mm  
Gewicht: ca. 115g ohne Zellen

### Bedienelement

#### A EIN/AUS

Antippen: EIN/AUS mit Memoryfunktion




A B

#### B Funktionswahl

Breitlicht  
Strahllicht  
Breit- und Strahllicht  
Rot-Dauerlicht  
Rot Blinklicht  
Grün-Dauerlicht  
Drücken: Dimmen

- a) Breitlicht
- b) Strahllicht
- c) Rotlicht
- d) Grünlicht
- e) Akku Ladeanzeige



### Technische Daten Ladestation

Betriebsspannung: 100-240VAC / 12-48VDC  
Stromversorgung: 700mA Ladestrom  
Schutzart: IP44  
Gehäuse: – ABS  
– Wand- oder Tischmontage möglich  
– Lampenrückhalterung  
Kontakte: Federstahl, vergoldet  
Ladedauer: bei 1'900mAh Zellen max. 4h  
Temperaturbereich: 0°C bis +40°C  
Abmessungen (B×H×T): 86.6×79.6×44mm (B×H×T)

### Lichtfunktionen mit Batterien bzw. 1'900mAh Akkus

Hauptfunktion	Funktionen	Betriebsdauer	
		Batterie	Akku
Weisslicht je 1 LED	- Strahllicht Volllast	ca. 6h	ca. 6h
	- Strahllicht gedimmt	> 80h	> 80h
	- Breitlicht Volllast	ca. 6h	ca. 6h
Signallichter je 2 LED	- Breitlicht gedimmt	> 80h	> 80h
	- Volllast	> 40h	> 30h
	- gedimmt	> 80h	> 60h

### Die neue Taschenlampe der Armee ist für Privatpersonen zu beziehen bei:

Kantonales Zeughaus Zürich  
Uetlibergstrasse 113  
Postfach  
8090 (8045) Zürich

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 07:30 – 16:30 Uhr  
(ausgenommen kantonale Feiertage)

Telefon +41 (0)43 259 71 30  
Telefax +41 (0)43 259 71 92  
E-Mail info@a-shop.ch  
Internet www.a-shop.ch

Direktlink zur Taschenlampe:  
<http://a-shop.ch/index.php/lampen/taschenlampen.html>